

Appareillage saillie

complet



0 860 62



0 860 09



0 860 68



0 860 27



0 860 42

Mécanismes IP 2X protégés contre les contacts directs - 250 V~
Livrés bornes ouvertes
Finition blanc RAL 9003

Réf.	Interrupteurs 10 AX
0 860 01	Va-et-vient
0 860 03	Bipolaire
0 860 04	Permutateur
0 860 14	Va-et-vient témoin sans neutre 4 A maxi (lampe 60 W mini)
0 860 17	Va-et-vient à voyant Devient lumineux avec lampe réf. 0 899 01/02/07 (p. 736) Devient témoin avec lampe réf. 0 899 01/02/06 (p. 736)
0 860 19	Va-et-vient à tirage Livré sans cordon réf. 0 898 05 (p. 648)
0 860 20	Double va-et-vient
0 860 62	Inter temporisé sans neutre à voyant Temporisation mécanique réglable de 30 s à 8 min Livré sans lampe réf. 0 899 07 (p. 736)
Poussoirs 6 A	
0 860 06	Poussoir Contact à fermeture (NO)
0 860 05	Poussoir à voyant Contact à fermeture (NO) Devient lumineux avec lampe réf. 0 899 01/02/07 (p. 736)
0 860 09	Poussoir porte-étiquette Avec contact inverseur (NO + NF) Devient lumineux avec lampe réf. 0 899 01/02/06 (p. 736)
0 860 21	Double poussoir Contact à fermeture (NO)
Va-et-vient + poussoir	
0 860 07	Va-et-vient 10 AX + poussoir 6 A
Interrupteur variateur	
0 860 68	Variateur à bouton rotatif Permet la commande de lampes de 40 à 300 W en halogène et incandescence, de 40 à 300 VA en halogène TBT avec transformateur ferromagnétique
Commande de VMC 6 A	
0 860 16	Va-et-vient pour commande directe de ventilation mécanique contrôlée
Commandes de volets roulants 6 A	
0 860 10	Poussoir pour commande par boîtier d'automatisme
0 860 13	Interrupteur pour commande directe du moteur
Signalisation	
Voyant de signalisation	
0 860 49	Reçoit les lampes E10 (p. 736) Livré sans diffuseur
Diffuseurs pour voyant	
0 861 81	● Vert
0 861 83	● Rouge

Réf.	Prises de courant 16 A
Simples	
0 860 22	2P avec éclips de protection
0 860 27	2P+T avec éclips de protection - bornes auto
Doubles	
0 860 76	2 x 2P+T - Bornes auto Utilisation en vertical et horizontal
0 860 78	2 x 2P+T précâblée - bornes auto Utilisation en horizontal
Jeux de 8 étiquettes	
0 508 97	Pour identification des circuits spécialisés et prises commandées
Prises téléphone	
RJ 45 numéris/Internet 8 contacts	
0 860 33	Permet la connexion directe d'un modem (Internet) Bornes autodénudantes 1/4 de tour pour connexion rapide Borne de terre 2,5 mm ²
8 contacts	
0 860 38	Permet le montage d'un module d'essai (RC)
Prises télévision	
Connecteur TV male et R femelle 9,5 mm, SAT "F" Câble recommandé 17 V (affaiblissement 17 dB sur 100 m) Distribution des signaux TV et Radio tous opérateurs selon exigences du code de la construction et de l'urbanisme R 111-14 réglementant les immeubles collectifs Installation en étoile selon exigences de la norme NF C 15-100 et guide UTE C 90483	
Prise TV-R-SAT	
Prise faible atténuation < 1,5 dB adaptée à la réception hertzienne TNT, satellite ou par réseau câblé Voix de retour sur connecteur TV TV 5-68 et 120-862 MHz / FM : 87,5-108 MHz / SAT : 950-2400 MHz	
0 860 42	TV-R-SAT étoile blindée
Prises TV simples	
0 860 40	TV étoile blindée
0 860 53	TV type "F" à visser