## Trousses coulées Série 8980-High gel – Téléphonie & signalisation Industrie Domestique

Les trousses de raccordement Série 8980-8882 High gel permettent la protection des raccords de câbles de téléphonie, signalisation, télécommande, télémesure et autres courants faibles.

Le moule formé de deux demi-coquilles en thermoplastique translucide est doté d'un matelas plastique donnant un surcroît de sécurité en assurant une épaisseur minimum de résine entre les conducteurs et les parois du moule. Le moule est saturé de résine polyuréthane gelée 8882, spécialement conçue pour avoir une montée en température compatible avec la nature des câbles courants faibles et surtout permettre une réintervention sur le raccordement. Cette résine procure au raccordement une résistance mécanique suffisante et une excellente étanchéité.

| Référence | Ø des câbles admissibles | Nombres de paires admissibles (armure métallique) | Quantité de résine commande | Code |
|---|---|---|---|---|
| 8981-8882 High gel | 6,4 à 16 | 1 paire 0,4 à 0,8 mm | 82 g | **84719** |
| | | 1 tierce 0,5 mm | | |
| | | 1 quarte 0,4 à 0,8 mm | | |
| | | 2 paires 0,4 à 0,8 mm | | |
| | | 3 paires 0,5 à 0,6 mm | | |
| | | 4 paires 0,4 mm | | |
| 8982-8882 High gel | 12 à 25 | 3 paires 0,9 mm | 266 g | **84720** |
| | | 4 paires 0,6 à 0,8 mm | | |
| | | 4 paires 1 à 1,13 mm | | |
| | | 5 paires 0,5 à 0,9 mm | | |
| | | 7 paires 0,5 à 0,9 mm | | |
| | | 8 paires 0,4 à 0,8 mm | | |
| 8983-8882 High gel | 25 à 38 | 7 paires 1 à 1,13 mm | 600 g | **84109** |
| | | 10 paires 0,5 à 0,9 mm | | |
| | | 14 paires 0,4 à 0,8 mm | | |
| | | 15 paires 0,5 à 0,9 mm | | |
| | | 21 paires 0,5 à 0,6 mm | | |
| | | 28 paires 0,4 mm | | |
| 8984-8882 High gell | 25 à 50 | 14 paires 1 à 1,13 mm | 1200 g | **84722** |
| | | 21 paires 0,9 à 1,13 mm | | |
| | | 28 paires 0,6 à 1,13 mm | | |
| | | 42 paires 0,5 mm | | |
| | | 56 paires 0,4 mm | | |
| 8985-8882 High gel | 32 à 58 | 42 paires 0,6 à 0,9 mm | 2200 g | **84723** |
| | | 56 paires 0,6 à 1 mm | | |
| | | 112 paires 0,4 à 0,6 mm | | |

# Connecteurs

## Connecteurs pour téléphonie et signalisation jusqu'à 48 V

- Pour diamètre de 0,4 à 0,6 mm, utiliser la pince E9Y.

| | Code commande |
|---|---|
| Pince E9Y | **84074** |

- Pour diamètre supérieur à 0,6 mm, utiliser la pince E9BM.

| | Code commande |
|---|---|
| Pince E9BM | **84073** |



**UYF**



**UR-2**



**UB-2A**

**U1-2B/R**

| Connecteur | Couleur | Isolation diamètre maxi. (mm) | Diamètre du conducteur (mm) | Tension max. (V) | Code commande |
|---|---|---|---|---|---|
| UYF | rouge | 1,50 | 0,8 - 0,35 | 100 | **80340** |
| UR-2 | rouge | 2,08 | 0,9 - 0,4 | 100 | **85778** |
| UB-2A | bleu | 2,08 | 0,9 - 0,4 | 100 | **85779** |
| U1B | bleu | 3,18 | 0,9 - 1,3 | 100 | **84083** |
| U1R | rouge | 3,18 | 0,9 - 0,5 | 100 | **84084** |
| UY-2 | jaune | 2,08 | 0,4 - 0,9 | 100 | **84890** |

*Autres types, nous consulter.*