

**H03508[H03516] Sonde logique** pour tous les oscilloscopes de la série HMO



Connecteur multi broches  
pour branchement de la  
sonde logique



Mesure avec  
la sonde logique



- ✓ Sonde Logique H03508 pour extension MSO, également disponible en ensemble double H03516 (2 x H03508)
- ✓ Avec la sonde logique H03508, 8 voies logiques (LCH 0...LCH 7 ou LCH 8...LCH 15) sont disponibles en mode MSO
- ✓ L'affichage sur l'oscilloscope peut être soit en voies individuelles soit en affichage du bus
- ✓ Le décodage peut être dans les formats suivants : ASCII, binaire, décimal ou hexadécimal
- ✓ Le seuil de déclenchement peut être réglé pour l'ensemble des 8 voies logiques
- ✓ L'activation des voies logiques est indiquée par une LED sur la sonde logique

**Caractéristiques H03508**

Nombre de voies :	8
Impédance d'entrée :	100kΩ    <4pF
Fréq. d'entrée max :	350MHz
Tension d'entrée max :	40V (DC + crête AC)
Catégorie de mesure :	1
Longueur de câble :	env. 1m