DIGITUS Le convertisseur full HD HDMI en VGA, comprenant la transmission audio

4016032365679
DS-40310-1

Convertisseur vidéo HDMI en VGA et audio
Résolution vidéo jusqu'à 1080 pixels (Full HD), petit boîtier, noir

Convertit un signal vidéo HDMI de haute résolution en signal vidéo VGA

Le Digitus DS-40310-1 convertit votre signal numérique HDMI en signal analogique VGA. La conversion permet d'utiliser des appareils de restitution modernes également avec des écrans analogiques VGA plus anciens. Étant donné que l'entrée VGA ne peut que transmettre un signal vidéo, le convertisseur est également équipé d'une prise jack 3,5 mm. Un signal stéréo éventuellement disponible est ainsi converti en parallèle. Cela permet un rendu audio supplémentaire par une connexion à vos haut-parleurs ou à votre système Surround

- Convertit les signaux vidéo et audio HDMI en VGA
- Utilisez des appareils modernes également avec des écrans VGA analogiques plus anciens
- Pas de logiciel - ni d'installation de pilote nécessaire
- Petit boîtier compact
- Entrée : HDMI
- Sortie : VGA + audio 3,5 mm
- Alimentation électrique : USB
- Largeur de bande 165 MHz/1,65 Gbps par canal (6,95 Gbps au total)
- Résolutions HDMI possibles : 480P 60 Hz, 720P 50/60 Hz, 1080P 60 Hz, 800 x 600 60 Hz
- Résolutions VGA possibles : 640 x 480 60 Hz, 1280 x 720 60 Hz, 1920 x 1080 60 Hz, 800 x 600 60 Hz, 1024 x 768 60 Hz
- Dimensions : 60,5 x 54 x 20,5 mm
- Poids : 42 g

Contenu de l'emballage

- Convertisseur HDMI full HD en VGA
- Câble d'alimentation USB
- Notice d'utilisation

L'IMPULSION électronique
48 rue Antoine de LAVOISIER - B.P. 45 - Z.I de la Sphère
14202 HEROUVILLE SAINT CLAIR cedex
Tél. 02 31 47 53 88 ▪ Fax : 02 31 47 36 80
contact@limpulsion.fr
www.limpulsion.fr